

Digital-Stromzangen-Multimeter

Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit automatischer Abschaltfunktion.

Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen.

BENNING

5585 0101 CM 1-1. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche und Batterie.

5585 0102 CM 1-2. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, Batterien und doppelt isolierten Sicherheitsmessleitungen.

5585 0104 CM 1-4, offene Strommesszange mit zusätzlicher LED-Stufenanzeige. Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS. Zusätzlich zur Drehfeldrichtungs-, Phasen- und Polaritätsprüfung sowie zur einhändigen Spannungsprüfung von Steckdosen geeignet. Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien. Lieferung inkl. Gürtelholster, Batterien und Messleitungs-Satz mit Kontaktspitzenvergrößerung und Spitzenschutz.

5585 0201 CM 2-1. Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS. Mit Voltsensor (NCV) zur berührungslosen Erkennung der Phasenspannung. Ideal für die Messung kleinerer Ströme. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, doppelt isolierter Sicherheitsmessleitung sowie Batterien.

5585 0700 CM 7. Ideal zur Strommessung bis 1000 A (Wechsel- und Gleichstrom). Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, doppelt isolierter Sicherheitsmessleitung und Batterie.

5585 1100 CM 11. Ideal zur Fehlersuche in elektrischen Anlagen, Steuerungen, Geräten und Kfz-Elektrik. Präzises Messen von kleinen Gleich- und Wechselströmen mit Auflösung von 0,1 mA. Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS, Messung von Ruhe-, Ableit-, Differenz-, Leck- und Lastströmen. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, doppelt isolierter Sicherheitsmessleitung und Batterien.



Modell	CM 1-1	CM 1-2	CM 1-4	CM 2-1	CM 7	CM 11		
Gleichspannung	–	0,1 V–600 V	6 V–1000 V	0,1 mV–600 V	0,1 V–1000 V	0,01 V–600 V		
Wechselspannung	–	0,1 V–600 V	6 V–1000 V	0,1 mV–600 V	0,1 V–750 V	0,01 V–600 V		
Gleichstrom	–	–	–	10 mA–400 A	0,1 A–1000 A	0,1 mA–10 A		
Wechselstrom	10 mA–400 A	0,1 A –400 A	0,1 A –200 A	10 mA–400 A	0,1 A–1000 A	0,1 mA–20 A		
Widerstand	–	0,1 Ohm–20 MOhm	1 Ohm–50 kOhm	0,1 Ohm–40 MOhm	0,1 Ohm–400 Ohm	0,1 Ohm–600 kOhm		
Durchgang/Diode	nein/nein	ja/nein	ja/nein	ja/ja	ja/nein	ja/nein		
Frequenz	–	–	–	–	1 Hz–400 Hz	–		
Messwertspeicher	HOLD, MAX	HOLD	HOLD	HOLD, MAX/MIN	HOLD, MAX/MIN, PEAK, ZERO	HOLD, MAX/MIN, ZERO		
Messverfahren	RMS	RMS	TRUE RMS	TRUE RMS	TRUE RMS	TRUE RMS		
Zangenöffnung	30 mm	30 mm	16 mm	27 mm	53 mm	23 mm		
Messkategorie	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT IV 600 V	CAT IV 300 V	CAT IV 600 V	CAT IV 300 V		
Schutzart	IP30	IP30	IP65	IP30	IP30	IP30		
Batteriebestückung	1 x Blockbatterie 6LR61	2 x Micro AAA/LR03	2 x Micro AAA/LR03	2 x Micro AAA/LR03	1 x Blockbatterie 6LR61	2 x Micro AAA/LR03		
Anzeige	LCD	LCD	LED/LCD	LCD	LCD	LCD		
5585	BENNING €	86,80	116,00	271,00	240,00	336,50	400,00	(W514)
Bestell-Nr.	...0101	...0102	...0104	...0201	...0700	...1100		